

COMMUTATEUR AUTOMATIQUE USB + HD15

4 UC / 1 CONSOLE + SON + Câbles

4 PORTS KVM - USB + VGA + AUDIO WITH CABLES



► Spécificités

Ce commutateur KVM USB vous permet de contrôler 4 UC avec 1 seul clavier USB ou PS2, 1 souris USB et 1 écran VGA / S-VGA. Il a l'avantage également de commuter le son (microphone et haut-parleurs).

- Commutateur automatique Ecran, Clavier, Souris avec port VGA, audio et micro
- Accédez à 4 ordinateurs par l'intermédiaire d'un seul commutateur
- Connexion de la console : HD15 femelle x 1, USB type A x 2, Mini-Din 6 femelle x 1, jack 3,5mm x 2
- Connexion des UC : HD15 mâle x 4, USB type B x 4, jack 3,5mm x 8
- Méthodes de commutation : Bouton poussoir, raccourci clavier
- Information sur l'état des voies par voyants lumineux
- Conforme aux spécifications de l'USB 1.1
- Résolution max. supportées : 1920 x 1440
- Bande passante : 250 MHz
- Type de boîtier : métal
- Dimensions : 208 x 94,2 x 43,5mm
- Alimentation externe requise: non
- Câbles de liaison inclus (1,80m)

► Specification

KVM switch to control 4 PCs with one keyboard/mouse & screen. Push-button or keyboard shortcut switching.

- PC Interface : USB + HD15 + Jack 3,5mm (speakers + mic)
- Console interface : USB / PS2 + HD15 + Jack 3.5mm (speakers + mic)
- Résolution : 1920 x 1440 - 250MHz
- Switching : button / keyboard shortcut
- Length of included cables : 1,80m
- Specific function : switches the sound, self-powered
- Metallic enclosure

► Les +

- Câbles de liaison inclus
- Commute le son

► Autre version du produit



- Existe également en 2 voies (réf. : CAS-262U)

► Packaging

- Type : Boîte
- Dimensions : L : 365 mm x H : 220 mm x P : 70 mm

Description	Référence	Code barre	Poids net	Poids brut
Commutateur automatique USB + HD15 - 4 UC / 1 console + son + câbles 4 Ports KVM - USB + VGA + audio with cables	CAS-462U	3700224736699	0,88 Kg	2,075 Kg